



BENZA - BZ1000IS - GENERADOR BENZA INV. BZ1000IS

Motor R60

Potencia Continua KVA 1,0

Potencia Máxima KVA 1,1

Autonomía (50%) hr 6

60 cc

Amperaje 4,4

Régimen de funcionamiento: 3000 rpm

Potencia acústica: 89 dB(A)

Tensión nominal: 230 V

El generador BZ 1000 iS de Benza se caracteriza por estar equipado con un alternador de tecnología Inverter con onda senoidal pura. Este componente elimina cualquier riesgo de daños en aparatos o herramientas de alta tecnología.

Su motor de gasolina es eficiente y potente. Funciona a 2.0 CV (60 cc) y su depósito de gasolina tiene una capacidad de 2.6 litros.

Las dimensiones del generador son (LxAxAI mm): 450x240x380 mm. Pesa 13.5 kg.

Y los accesorios incluidos de serie son los siguientes:

Sensor de aceite

Diferencial: Componente de seguridad para proteger al usuario ante posibles picos de corriente.

Alerta de sobrecarga

ESC throttle: Permite un consumo menos cuando la intensidad de carga es baja.

Toma de tierra

