



BENZA - E3000 - Generador E3000

Motor Robin EX 17

Potencia (HP/cc) 6 HP / 169 cc

Potencia kw/kva 2,4 kW - 3 kva

Peso (kg) 46 kg

Arranque Manual

Potencia acústica 96 dbA

Potencia máx. 3,3 kva

Consumo 2,2 l/h

Amperaje 13 A

El generador E3000 se incluye dentro de la categoría de grupos electrógenos ligeros. Este modelo monofásico está diseñado para soportar las largas jornadas laborales, de hecho, se ha desarrollado con el objetivo de usarse en los sectores profesionales y en las actividades más intensivas y exigentes.

E3000 incorpora un motor de altas prestaciones que te aportará potencia, eficiencia y rendimiento. Robin EX17, de arranque manual y con una potencia de 2,4kW (3kva). Su autonomía es de aproximadamente 3h 40 minutos (75%) y opera con gasolina (depósito de combustible de 3,6 litros).

Alternador Linz de 2 polos y diferencial de serie como medida para proteger al usuario.

E3000 presenta un chasis reforzado de acero con 3 chapas protectores para resguardar el motor, el alternador y los demás componentes.

Los accesorios incluidos de serie son los siguientes:

Dos ruedas de goma con rodamientos y centro metálico que facilitan el transporte en el lugar de trabajo.

Diferencial para proteger contra contactos eléctricos directos.

Chasis de acero tubular con protección frontal, lateral y superior.

Tres amortiguadores anti vibratorios que protegen el motor y el alternador.

Pie de apoyo con amortiguador anti vibratorio que absorbe los golpes secos.

Además, al generador E3000 se le puede incorporar una pica toma de tierra (accesorio opcional).

